


## Datenblatt

**KNX IO 510.1 *secure* (2O)**

Schaltaktor mit 2 Ausgängen



(Art. # 5444)

**Anwendung**

Der KNX IO 510.1 *secure* (2O) ist ein kompakter Schaltaktor mit 2 bistabilen Ausgängen. Der Aktor bietet Funktionen für universelle Ausgänge einschließlich Szenenschaltungen, Ein- und Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschaltung und die Ansteuerung von Heizungsventilen (PWM für thermische Stellantriebe).

Zwei Taster und drei LEDs ermöglichen eine lokale Bedienung und eine Visualisierung des Gerätezustands.

Zusätzlich zu den Ausgangskanälen enthält das Gerät 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen.

Das Gerät unterstützt KNX Data Security.

**Technische Daten**

## Elektrische Sicherheit

- Schutzart (nach EN 60529): IP20

## CE-Kennzeichnung gemäß

- Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU
- EMV Richtlinie 2014 / 30 / EU
- RoHS Richtlinie 2011 / 65 / EU
- EN 63044-3: 2018
- EN 50491-5-1: 2010
- EN 50491-5-2: 2010
- EN 50491-5-3: 2010
- EN 61000-6-2: 2019
- EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011
- EN 63000: 2018

## Umweltbedingungen

- Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 ... + 45 °C
- Lagertemperatur: - 25 ... + 70 °C
- Rel. Feuchte (nicht kondens.): 5 ... 93 %

## Mechanische Daten

- Gehäuse: Kunststoff (PC)
- DIN Reiheneinbau mit 1 TE (18 mm)
- Gewicht: ca. 65 g

## Bedien- und Anzeigeelemente

- 2 Tasten und 3 LEDs (mehrfarbig)
- KNX Programmier Taste mit LED (rot)

## Spannungsversorgung

- KNX Bus ca. 4 mA

## Anschlüsse


- Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
- Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Aktor Kanal 1
- Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Aktor Kanal 2
- Leitungsquerschnitt: 1,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

## Ausgänge (Aktoren)

- Relais Typ: 230 V~ / 10 A, bistabil  
Je nach Lasttyp (kapazitiv oder induktiv) kann die Schaltleistung signifikant reduziert sein.

**Montage und Verdrahtung**

- Das Gerät kann für feste Installation in trockenen Innenräumen oder zum Einbau in Stromverteilern auf Hutschienen verwendet werden.

**WARNUNG**

- Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.
- Dieses Gerät ist dauerhaft angeschlossen, daher muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung außerhalb des Gerätes eingebaut werden.
- Der Anschluss erfordert eine 16-A-Sicherung für externe Überstromsicherung.
- Die Leistungsangaben befinden sich an der Seite des Produktes.



## ETS6 Datenbank

[www.weinzierl.de/de/products/510.1/ets6](http://www.weinzierl.de/de/products/510.1/ets6)

## Manual

[www.weinzierl.de/de/products/510.1/manual](http://www.weinzierl.de/de/products/510.1/manual)

## CE-Erklärung

[www.weinzierl.de/de/products/510.1/ce-declaration](http://www.weinzierl.de/de/products/510.1/ce-declaration)

## Ausschreibungstext

[www.weinzierl.de/de/products/510.1/tender-text](http://www.weinzierl.de/de/products/510.1/tender-text)

[tender-text](http://www.weinzierl.de/de/products/510.1/tender-text)

## WEINZIERL ENGINEERING GmbH

Achatz 3-4

DE-84508 Burgkirchen an der Alz

Tel.: +49 8677 / 916 36 – 0

E-Mail: [info@weinzierl.de](mailto:info@weinzierl.de)

Web: [www.weinzierl.de](http://www.weinzierl.de)